



ODELEC-NOLLET

KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS MAI

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Portier - Interphone audio-vidéo > Résidentiel > KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS MAI

<https://odelec-nollet.fr/urmet-kit-audio-mikra-alu-2-fils-mains-libres-100182127.html>

Description courte



Marque : URMET

Fabricant : URMET

Référence : URM1122/61

Kit Audio Mikra Alu 2 Fils Mains Libres

Description

Kit Audio Mikra Alu 2 Fils Mains Libres

Description

Kit audio Utopia Likra / pose en saillie / câblage 2 fils

Kit villa audio 2 fils mains-libres Le kit comporte :

1 POSTE UTOPIA MAINS-LIBRES :

- Poste électronique pour installation 2 fils non polarisés.
- Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies).

- Points de fixation permettant un ajustement de la verticalité.
- Equipé du haut-parleur d'écoute et de sonnerie, ainsi que du micro.
- Une touche d'ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
- Une touche 2ème commande disponible sans ajout de fil (pour motorisation de portail par exemple).
- Une touche de prise de ligne et fin de communication.
- Réglage de volume d'appel intégré et accessible par l'utilisateur à 3 positions : Fort-Moyen-Coupure.
- Signalisation de la coupure par un témoin rouge.
- 4 postes supplémentaires peuvent être installés en parallèle du poste principal sans ajout d'alimentation.
- Voyant de signalisation porte ouverte/fermée (nécessite 2 fils supplémentaires).
- Choix du mode de fonctionnement : full duplex ou simplex.
- 2 mélodies d'appel au choix.
- Dimensions (HxLxP) : 195 x 90 x 40 mm.

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA

- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils audio.
- Aluminium IP 44
- Équipé du groupe phonique et d'une touche d'appel lumineuse.
- Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la commande de gâche.
- Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la 2ème commande.
- Commande d'ouverture de porte par tension de 12 V.
- 2ème commande sur relais à contact NO 1A/120Vac.
- Dimensions (HxLxP) : 185 x 99 x 24 mm.

1 ALIMENTATION

- Transformateur 230V/12V-1,1A.
- Boîtier modulaire rail DIN 3 modules.
- Protection électronique par PTC.

Accessoires

- Poste supplémentaire Utopia (4 maxi par installation) réf. : 1122/62.
- Sonnerie supplémentaire (1 par installation) réf. : 9854/41.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	URMET	
Ean13	8021156043576	
Référence fabricant	1122/61	
Caractéristiques produit	Poids	1,4kg
	Code Lidic	18797
	technique d'installation	à 2 fils
	couleur du téléphone domestique	blanc
	mode de pose de la station intérieure	apparent
	mode de pose de la station extérieure	apparent
	mains libres	OUI
	Hauteur (mm)	70
	Largeur (mm)	260
	Profondeur (mm)	220
	Poids (g)	1300
Volume (ml3)	4004000	
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Télécharger• Notice du kit villa audio 2 fils mains-libres 1122/61• Fiche		
Ean13	8021156043576	
Fournisseur	URMET	
Référence Odelec-Nollet	083000492	

Images du produit



